



PERFORM 4500

PORTABLE POWER

Gamme 50Hz Perform :

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent

Avantages produits

- ➔ Groupe complet garanti 3 ans
- ➔ Moteur professionnel KOHLER
- ➔ Châssis compact avec bandeaux antichoc
- ➔ Excellent rapport performance/prix
- ➔ Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques

Accessoires de série

- ➔ Entonnoir dédié vidange
- ➔ Manuel d'utilisation et d'entretien
- ➔ Plots de maintien au sol
- ➔ Poignées grip ergonomiques
- ➔ Disjoncteur thermique



Zoom :

FILTRE A AIR QUAD CLEAN

Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie.

PERFORM 4500

Caracteristiques generales

Gamme	Perform
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (kW)	4.2
Puissance max. (kVA)	5.25
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique Lw(A)	97
Niveau sonore dB(A) à 1m	84
Niveau sonore dB(A) à 7m	74

Caracteristiques moteurs

Marque moteur	Kohler
Type moteur	CH 395
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence
Autonomie (h)	3.5
Consommation (L/h)	2.1
Réservoir (L)	7.3
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	277
Capacité d'huile (L)	1.1

Caracteristiques alternateurs

Type	Sans bague et balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Descriptif prises et coffrets

2 x 2P+T 230V 10/16A - disjoncteur

Dimensions et poids

Longueur {cm}	81
Largeur {cm}	55.5
Hauteur {cm}	59
Poids Net {kg}	66.5

Conditionnement

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56.5
Hauteur (cm)	60
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette (cm)	193



04 68 737 737

Options



R01	Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel.
RKD1	Kit de deux adaptateurs différentiels amovibles
R05M	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
RKB1	Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
RKS2	Kit entretien pour les moteurs KOHLER CH 395 (disponible le 1 ^{er} semestre de 2011)
RBH1	Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40).
RBH0-5	Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).
RH1	Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO
RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2X16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V.
RPQ	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm ² de section.
RBAC	Bac de rangement amovible